

## Strømomformer Modifisert Sinusbølge | 24 V DC - 230 V AC | 300 W | 1x Schuko / 1x USB-utgang

### Generell informasjon

Strømforsyning til utstyr med 230 V AC via et 24 V DC strømuttak med denne strømomformeren fra Nedis®. Slik kan du drive elektriske apparater, som bærbare datamaskiner, i lastebiler, båter osv., uten å måtte investere i dedikert 24 V-utstyr.

I tillegg bidrar mykstartskretsen til å beskytte enhetene dine mot skader.

Utstyrt med 1 Schuko strømuttak og 1 USB-port.

### Features

- strømforsyning til utstyr med 230 V AC, som bærbare datamaskiner, via et 24 V-batteri - perfekt for båter og lastebiler
- med mykstartkrets som beskytter utstyret
- utstyrt med 1 Schuko strømuttak og 1 USB-port

### Spesifikasjoner

Høyde:	74 mm
Innput-type:	Batteriklemmene + Sigarettenner
Utgangstoppeffekt:	600 W
Bredde:	88 mm
Sikring:	Ja
Fungerer med fjernkontroll:	Nei
Dimensions (Calculated):	165 mm (L) x 88 mm (B) x 74 mm (H)
Effektivitet:	90 %
Spenning:	AC 230 V
Sikkerhetsfunksjoner:	Batteri Lav Shutdown Beskyttelse
Sikkerhetsfunksjoner:	Thermal Beskyttelse
Sikkerhetsfunksjoner:	Utgang Kortslutning Beskyttelse



### Salgsinformasjon

Bestill koden:	<b>PIMS30024</b>
Produktbeskrivelse:	Strømomformer Modifisert Sinusbølge   24 V DC - 230 V AC   300 W   1x Schuko / 1x USB-utgang
Emballasje:	Giftbox
Varemerke:	Nedis



Antall	LxBxH (mm)	Vekt
1	225x140x95	1130 gr.
16	375x295x460	19060 gr.

## Strømomformer Modifisert Sinusbølge | 24 V DC - 230 V AC | 300 W | 1x Schuko / 1x USB-utgang

Sikkerhetsfunksjoner:	Beskyttelse Mot OverBelastning
Sikkerhetsfunksjoner:	Også Høy Inngangsspenning Beskyttelse
Sikkerhetsfunksjoner:	Batteri Omvendt Polaritet Beskyttelse
Strømstyrke:	24 VDC
Vekt:	0.9 kg
Utgangsbølgeform:	Modified Sine Wave
Antall uttak:	2
Driftsspenning:	230 VAC
Utgangseffekt:	300 W
Lengde:	165 mm
Sokkeltype:	F (CEE 7/3)
Sokkeltype:	USB

### Innholdet i pakken

Inverter  
Sigarettenerplugg  
2x DC batteriklemmer  
2x sikringer  
Hurtigveiledning